

Pistola de soplado LXT®

DAS180Z

0 - 200 m/s, 0 - 29,7 kPa, 0 - 1,1 m³/min

Muy compacta y ligera pistola de soplado con batería LXT®.

Con una gran variedad de boquillas este modelo puede satisfacer una gran gama de aplicaciones, desde el uso profesional hasta el doméstico, como diversos trabajos de soplado, limpieza de filtros, inflado y desinflado de juguetes inflables y más. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básicos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max. Velocidad del aire	200 m/s
Fuerza de soplado	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Volumen de aire	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min
Máx. sellado de succión	103 mbar
Presión máxima	0,297 bar
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	55 / 30 / 20 / 15 min
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	90 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	82 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,2 - 1,7 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- Control de velocidad variable por gatillo
- Volumen de aire de 4 etapas; seleccionable según su aplicación
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381779975

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

191X11-1 Boquilla estrecha		191X13-7 Boquilla para la limpieza del filtro	
191X15-3 Boquilla de soplado		191X17-9 Boquilla de inflado	
191X19-5 Boquilla ancha		831304-7 Bolsa de accesorios	

Accesorios opcionales

191X21-8 Boquilla de tubo flexible		191X23-4 Boquilla de ventilación	
191X25-0 Accesorio de goma 20-30 Set		191X27-6 Goma de fijación 65 Set	
191X29-2 Filtro adicional		191X78-9 Set de boquillas largas (8mm),	

OTROS

Despiece 